



## DIGITRADIO 100 IR

DAB+ und UKW Digitalradio-Empfangsteil mit Internetradio, Bluetooth Audio-Streaming und extragroßem Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588109575	0010/4957	schwarz

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

RDS UKW Radio

Favoritenspeicher (10 UKW / 10 DAB)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung

Bluetooth Audio Streaming (Empfang)

Internetradio via WiFi

externer Antennenanschluss

Fernbedienung

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

HFP (drahtlose Telefonie): ja

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

Bluetooth-Version: 2.1+EDR

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): ja

### DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen): 74 x 45,2 Pixel

#### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

#### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Finnisch, Englisch, Italienisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch

#### STREAMING

Audiostreaming (UPnP): Ja (UPnP, Bluetooth)

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500mA

Netzteilart: Extern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver

Netzwerkverbindung: 2,36 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,86 W

#### LIEFERUMFANG

DigitRadio 100 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung