

DIGITRADIO 51

Radiowecker mit DAB+ und UKW-Empfang, zwei Weckzeiten und großem dimmbarem 4,5-Zoll-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	650 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (2 für DAB+ und 2 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckrhythmus
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Programmspeicher Favoriten UKW: 2
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

ANSCHLÜSSE

- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 1,5 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

DISPLAY
Typ: LCD
Größe: 4,5 Zoll
Dimmbar: Ja

RADIO/EMPFANG
DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 6 V / 500 mA
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung