



## Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 24-Stunden-Akku

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
rot	4019588783102	78-3001-00	1,81 kg	1,52 kg	26 x 20,5 x 9,5 cm	30 x 17 x 19 cm
beige	4019588783119	78-3001-01	1,81 kg	1,52 kg	26 x 20,5 x 9,5 cm	30 x 17 x 19 cm
grün	4019588783126	78-3001-02	1,81 kg	1,52 kg	26 x 20,5 x 9,5 cm	30 x 17 x 19 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Das DAB+ Radio im Retro Design verfügt über einen integrierten und wiederaufladbaren Akku für bis zu 24 Stunden Musikgenuss - 5 Watt Mono-Lautsprecher mit Equalizer Funktion
- Der Favoritenspeicher für je 10 DAB+ und UKW Sender ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingssender
- Mit zweizeiligem LCD-Display kann das Gerät als Wecker eingesetzt werden, es stehen zwei programmierbare Weckzeiten zur Verfügung, die individuell einstellbar sind
- Das Nordmende Radio hat einen Kopfhörer-Anschluss und einen Audio-Eingang analog, AUX-in um Musik von externen Geräten (z.B. MP3 Player, Smartphone/Tablet) abzuspielen

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja  
abmasse\_portabel: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio: Ja  
Stationäres Radio: Ja

**RADIO/EMPFANG**

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

**STROMVERSORGUNG**

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ionen

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

**LAUTSPRECHER**

Systemleistung: 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

**DISPLAY**

Typ: LCD

**ANSCHLÜSSE**

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

**LIEFERUMFANG**

Transita 120, Netzteil, Bedienungsanleitung