DIGIT S2 e

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588316676	silber	0031/4667	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Kompaktes Gehäuse
- Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem
- SIM-Card Reader
- DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- SD: Ja
- 576i: Ja

ANSCHLÜSSE

- SIM-Kartenleser: Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
- Scart: 2
- F-Buchse SAT (in): 1
- RS-232: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Sleeptimer: Ja
- Uhr: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: DigitalSat
- Sat (DVB-S2): 1
- Empfang von: SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

- FEC: Viterbi und Reed-Solomon
- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S: Shaped QPSK
- Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Netzteil: intern
Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart: 2,48 W
Energiewerte LED: 0,23 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 8 W

LIEFERUMFANG
DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte