



## DIGIT S2 e

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588316676	silber	0031/4667	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSeqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

SD: Ja

### ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

RS-232: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

Uhr: Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

### TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Empfang von: SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

### TUNER - SAT

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch,  
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 2,48 W

Energiewerte LED: 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 8 W

#### LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte