



# DIGIT MF8-S HDMI™

DigitalSat-Receiver mit integriertem CONAX-Entschlüsselungssystem und HDMI Anschluss

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146846	silber	0001/4684	1,3 kg	540 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm
4019588046849	schwarz	0000/4684	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

HDMI-Anschluss

CI-Schnittstelle für zusätzliche  
Entschlüsselungssysteme

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

DigiButler Service (SiehFern INFO, ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

## LNB-STEUERUNG

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel  
Router

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

## BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

RS-232: 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

TECHNIROUTER ready: Ja

Eingangsimpedanz: 75 Ω

Empfang von: SD (MPEG-2)

## TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Französisch, Schwedisch,  
Griechisch, Polnisch, Englisch, Portugiesisch,  
Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Ungarisch,  
Türkisch, Russisch, Tschechisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

#### STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 180 ... 250 V

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W

#### LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-S HDMI, Netzkabel, HDMI-Kabel,  
Fernbedienung inkl. Batterien,  
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

### Testurteile DIGIT MF8-S HDMI™



Bildqualität: sehr gut  
InfoSat (08/2009)