



DIGIT MF8-S

Digitaler Satellitenreceiver mit integriertem CONAX und Common Interface, mit schneller Regionalprogrammwahl, energiesparendem Netzteil u.v.m.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146877	silber	0001/4687	1,3 kg	540 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm
4019588046870	schwarz	0000/4687	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

inklusive Gutschein für eine TechniSat-Smartcard mit 1 Monat kostenfreien Zugang zu MTV unlimited

LNB-STEUERUNG

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

SD: Ja

ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI): 1

SIM-Kartenleser: Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

RS-232: 1

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat-Tuner

TECHNIROUTER ready: Ja

Empfang von: SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - SAT

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 180 ... 250 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 14 W

LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-S, Netzkabel, SCART-Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte