



DIGIT MF8-K

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588146952	silber	0001/4695	1,3 kg	500 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für EutelSat, KabelKiosk)

Smartcard-Leser

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

BILD

SD: Ja

ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI): 1

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

Scart: 2

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

EMPFANGSBEREIT

M7: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

Empfang von: SD (MPEG-2)

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO Kabel: Ja

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Russisch, Italienisch, Türkisch, Französisch, Niederländisch, Ungarisch, Deutsch, Tschechisch, Schwedisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Portugiesisch, Griechisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 240 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,25 W

LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-K, Fernbedienung inkl. Batterien,
Kombi-Fernbedienung (Kabel-Analog/Digital) inkl.
Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel,
Antennenkabel, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte