

CABLESTAR 400

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039438	Schwarz	0000/3943	3,95 kg	3,05 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C
- Hochwertiges OLED-Display
- Uhrzeitanzeige
- Favoritenliste mit bis zu 20 Lieblingssendern
- Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

SONSTIGES

- abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

- Stationäres Radio: Ja

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- ELAC-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- IEC (in): Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1
- DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja

DECODER

- Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

DISPLAY

- Typ: OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

- App-Steuerung: OKTIV

TUNER

- Tuner-Typ: DigitalKabel
- Kabel (DVB-C): 1

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz
- Demodulation: 64 / 256 QAM
- Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- AAC: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 12V / 3000 mA
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,35 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,35 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 34 W max.

LIEFERUMFANG
CABLESTAR 400, Netzteil, Bedienungsanleitung