



CABLESTAR 100

Digitalradio-Empfangsteil für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| schwarz | 4019588039155 | 0000/3915 | 482 g | 380 g | 12 x 9 x 5,7 cm | 21,5 x 7,5 x 17 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel

Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)

Zweizeiliges OLED-Display

Uhrzeitanzeige

Favoritenliste mit bis zu neun Liebessendern

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

IEC (in): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Eingang analog (RCA): Ja

DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

DECODER

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Typ: OLED

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

Kabelradio: Ja

Empfang von: DVB-Radio

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz

Demodulation: 64 / 256 QAM

Symbolrate: 0,87 ... 9 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Niederländisch

Programmspeicher Gesamt: 999

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12V/1A

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

Kabel-Radio CABLESTAR 100, Fernbedienung, Netzteil, IEC-Antennenkabel, IEC-Adapter, Stereo-Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung

Testurteile CABLESTAR 100



Preis/Leistung: überragend
Stereo-Test



Note: sehr gut (92 %)
SATVISION 02/19



Note: sehr gut
Digital fernsehen 10/18