



Smart Home Serienschalter-Einsatz, Busch-Jaeger

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|----------|---------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| hellgrau | 4019588394988 | 0300/9498 | 130 g | 70 g | 7 x 7 x 4,5 cm | 11,5 x 10,5 x 5,8 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Szenensteuerung

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Elektronischer Überlastschutz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur: -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Security S2: Ja

SmartStart: Ja

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

Repeater-Funktion: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz ± 10 %

Nennspannung: 230 V ± 10 %

Nennleistung: 1,15 W

Stromverbrauch: < 2 mA (ohne Last)

LIEFERUMFANG

Serienschalter-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben