

Inklusive
Fernbedienung



CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139435	schwarz	0010/3943	4,09 kg	3,13 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C

Favoritenliste mit bis zu 20 Lieblingssendern

Hochwertiges OLED-Display

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W

Uhrzeitanzeige

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 20 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

IEC (in): Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

DECODER

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

DISPLAY

Typ: OLED

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz

Demodulation: 64 / 256 QAM

Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

AAC: Ja (ab SW V00.17)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12V / 3000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,35 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver
Netzwerkverbindung: 0,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 34 W max.

LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung