Inklusive Fernbedienung



CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588139435	0010/3943	4,09 kg	3,13 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C
- Hochwertiges OLED-Display
- Uhrzeitanzeige
- Favoritenliste mit bis zu 20 Lieblingssendern
- Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 20 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W
- ELAC-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- IEC (in): Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja

DECODER

- Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

DISPLAY

- Typ: OLED

TUNER

- Tuner-Typ: DigitalKabel
- Kabel (DVB-C): 1

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz
- Demodulation: 64 / 256 QAM
- Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- AAC: Ja (ab SW V00.17)

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 12V / 3000 mA
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,35 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,35 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 34 W max.

LIEFERUMFANG
CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung