

CABLESTAR 100

Digitalradio-Empfangsteil mit AAC für den Empfang unverschlüsselter, digitale Radio-Programme via Kabel

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588139152	0010/3915	482 g	380 g	12 x 9 x 5,7 cm	21,5 x 7,5 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel
- Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC
- Zweizeiliges OLED-Display
- Uhrzeitanzeige
- Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

- IEC (in): Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Fernbedienung: Ja

DECODER

- Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

DISPLAY

- Typ: OLED

TUNER

- Tuner-Typ: DigitalKabel
- Kabel (DVB-C): 1
- Kabelradio: Ja
- Empfang von: DVB-Radio

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz
- Demodulation: 64 / 256 QAM
- Symbolrate: 0,87 ... 9 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- AAC: Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch
- Programmspeicher Gesamt: 999

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: DC 12V/1A
- Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3,2 W max.

LIEFERUMFANG

- Kabel-Radio CABLESTAR 100, Fernbedienung, Netzteil, IEC-Antennenkabel, IEC-Adapter, Stereo-Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung