

HD-S 261

HD-SAT-Receiver für frei empfangbare Sender mit USB-Mediaplayer sowie HDMI- und SCART-Anschluss

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588048140	0000/4814	600 g	444 g	18 x 4,4 x 13 cm	21,5 x 5,2 x 15,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DVB-S2 HDTV-Tuner
- 7-Tage-EPG-Unterstützung
- Vorprogrammiert für ASTRA 19,2° Ost
- Einkabellösung EN50494 und EN50607
- Unterstützt Audio Codierformat AAC
- 6-Tasten-Bedienung
- Kompaktes, kleines Gehäuse
- USB-Mediaplayer für Video, MP3 Musik und Fotos

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 500 mA
- DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

- SD: Ja
- HD: Ja
- 1080p: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- 576p: Ja
- 576i: Ja

AUDIO

- Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- USB: 1 (USB 2.0)
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Scart: 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- F-Buchse SAT (in): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Mediaplayer: Ja
- Elektronischer Programmführer: Ja
- Teletext: Ja
- Uhr: Ja
- Fernbedienung: Ja

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber

TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio: Ja

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate: MPG, MP4, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Türkisch, Polnisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

Nennleistung: max. 18 W

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

LIEFERUMFANG

HD-S 261 Sat-Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung