



## TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

TECHNIROUTER-Kaskade, Rückkanal-tauglich. Ermöglicht den Anschluss von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132917	silber/gelb	0001/3291	426 g	260 g	14 x 3,5 x 12,5 cm	25,5 x 5 x 13,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: DiSEqC gemäß EN 50494

Top-Ausstattung: 1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Top-Ausstattung: Rückkanal-tauglich

Top-Ausstattung: Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

Top-Ausstattung: In eine Multischalterverteilung integrierbar

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 2 ... 5 dB

Terrestrik: 2 ... 3 dB

**EINKABELAUSGANG**

Ausgangsfrequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 8

Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik: 65 ... 862 MHz

**EMPFANGSBEREICH**

Rückkanal: 5 ... 65 MHz

Terrestrik: 65 ... 862 MHz

Sat: 950 ... 2.150 MHz

**ENTKOPPLUNG**

Stämme: 45 dB

**TUNER**

TECHNIROUTER ready: Ja

**TECHNISCHE DATEN**

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Anzahl Kabelanschlüsse: 1

Teilnehmer pro Kabel: maximal 8

**VERSTÄRKUNG**

Sat: 13 ... 18 dB

Terrestrik: -8 dB

**STROMVERSORGUNG**

Stromverbrauch: 210 mA @13V (SCR-Ausgang)

**LIEFERUMFANG**

TECHNIROUTER5/1x8 K-R, Bedienungsanleitung