



DigiCombo TS1

DigitalSat und DVB-T/DVB-T2 Combo-Receiver mit CI+ Schnittstelle und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger.

interne Festplatte	Farbe	EAN	Art.-Nr.
extern	schwarz	4019588047365	0000/4736

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 und DVB-T/DVB-T2 Empfang in einem Gerät

Komfort-EPG

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Sehr kompakt in Maßen und Gewicht

CI+ für Pay-TV Upgrade (z.B. HD+, sky)

Energiespartnetzteil für extrem geringen Stromverbrauch

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: 1.0 Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: extern

BILD

SD: Ja

576p: Ja

HD: Ja

576i: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

Scart: 1

F-Buchse SAT (in): 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat und DVB-T2

Sat (DVB-S2): 1

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 170 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM)

Übertragungsmodus: 2k/8k

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch

Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DigiCombo TS1, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte