

DIGITRADIO 100 IR

DAB+ und UKW Digitalradio-Empfangsteil mit Internetradio, Bluetooth Audio-Streaming und extragroßem Display

Farbe	EAN	Art.-Nr.
schwarz	4019588109575	0010/4957

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- RDS UKW Radio
- Favoritenspeicher (10 UKW / 10 DAB)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- Bluetooth Audio Streaming (Empfang)
- Internetradio via WiFi
- externer Antennenanschluss
- Fernbedienung

STREAMING

- Audiostreaming (UPnP): Ja (UPnP, Bluetooth)

BEDIENUNG/KOMFORT

- Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
- Programmspeicher Favoriten UKW: 10

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 2,36 W
- Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,86 W

ANSCHLÜSSE

- Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1
- Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

WLAN

- WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Finnisch, Englisch, Italienisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

HFP (drahtlose Telefonie): ja

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

Bluetooth-Version: 2.1+EDR

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

HSP (Sprachausgabe über Headset): ja

DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen): 74 x 45,2 Pixel

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DigitRadio 100 IR, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung