



DIGITRADIO 212 Berlin 1 Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Direktwahlkosten für radioBERLIN 88.8, Bayern 2 und Bayern Plus via DAB+

Farbe	EAN	Art.-Nr.
weiß/schwarz	4019588300194	0003/4961

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Favoritenspeicher (10 für DAB / 10 für UKW)
Uhr- und Datumsanzeige	LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Netz- und Batteriebetrieb
Drei Direktwahl-Tasten für radioBERLIN 88.8, Bayern 2 und Bayern Plus		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DIREKTWAHLTASTE

Bayern plus: Ja
Bayern 2: Ja
radioBERLIN 88,8: Ja

DISPLAY

Typ: LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 212 BERLIN 1 EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung