



DIGITRADIO 305 Klassik Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Klassik Radio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
anthrazit	4019588890008	0000/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm
weiß	4019588841901	0001/4984	3,91 kg	2,77 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Das DAB+ Radio verfügt über eine Direkt-Wahltaste für den bundesweit via DAB+ ausgestrahlten Sender Klassikradio, so hören Sie auf Knopfdruck rund um die Uhr Klassik in Digitalqualität
- Der Stereo-Sound erklingt aus den zwei im Bassreflex Holz-Gehäuse verbauten Lautsprechern
- Weitere Ausgabegeräte oder externe Zuspeler können über den AUX-IN-Audioeingang und den analogen Audioausgang angeschlossen werden
- Das Digital-Radio lässt sich mit Hilfe einer Fernbedienung bequem fernsteuern, womit das intuitive Bedienkonzept auch aus der Ferne zu genießen ist

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT	DIREKTWAHLTASTE	DISPLAY
Uhr: Ja	Klassik Radio: Ja	Typ: LCD
Wecktimer: Ja		Größe: 2,8 Zoll
Sleeptimer: Ja		Dimmbar: Ja
Snooze-Funktion: Ja		
Fernbedienung: Ja		
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10		
Programmspeicher Favoriten UKW: 10		

SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme	DIGITRADIO 305 KLASSIK EDITION,
	Frequenz: 50 Hz	Standbybetrieb: 0,22 W	Fernbedienung, F-Stecker Werkzeug
	Netzteil: DC 12 V / 1000 mA	Leistungsaufnahme im Ein-	(Für die abnehmbare Antenne),
	Netzteilart: Extern	Zustand: 12 W	Bedienungsanleitung