



# DIGITRADIO 360 IR

DAB+/UKW/Internet Design-Stereoradio mit Multiroomstreaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588899001	schwarz	0000/4989

## TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Steuerung per MYDIGITRADIO PRO-App (iOS, Android)	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
Multiroomstreaming	Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium-Account	Integrierte WLAN-Konnektivität
UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk		

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
 Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz  
 UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz  
 Internetradio: Ja  
 Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja  
 Systemleistung: 10 W (RMS)  
 Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W  
 Equalizer (vordefiniert): Ja

## ANSCHLÜSSE

USB: 1  
 Audio-Eingang analog/AUX in: Ja  
 Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja  
 Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja  
 Sleptimer: Ja  
 Snooze-Funktion: Ja  
 Fernbedienung: Ja  
 Programmspeicher Favoriten DAB+: 10  
 Programmspeicher Favoriten UKW: 10

## DISPLAY

Größe: 2,8 Zoll  
 Dimmbar: Ja  
 RadioVIS: Ja  
 Typ: LCD

## FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja  
 USB Ladefunktion: Ja

## WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, WMA, AAC

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch,  
Dänisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch,  
Türkisch

#### STREAMING

Spotify: Ja  
Audiostreaming (UPnP): Ja

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Netzteilart: Intern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 3,13 W  
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 27 W  
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,84 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 360 IR, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung