



DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	650 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Klassiker im Schlafzimmer: DAB+ / UKW Digitalradio mit Favoritenspeicher und zwei einstellbaren Weckzeiten über Radio- oder Signalton
- Vielseitiger Radioempfang: Die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne ermöglicht einen flexiblen Empfang von UKW und rauschfreiem DAB+ Radio mit Hörgenuss über den 1,5 Watt Lautsprecher oder Kopfhörer
- Hochwertiges Display: Besonders auffällig ist das große, dimmbare LCD-Display, was das Erfassen der Uhrzeit und Programminformationen (RDS) auch im Halbschlaf ermöglicht
- Entspanntes Einschlafen und Aufwachen: Einstellbarer Weckrhythmus (täglich, werktags, Wochenende) mit Snooze-Funktion und frei wählbarer und langsam steigender Wecklautstärke

SONSTIGES

abmasse_stationär: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja
Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Programmspeicher Favoriten UKW: 2
Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

DISPLAY

Typ: LCD
Größe: 4,5 Zoll
Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 6 V / 500 mA
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung