



DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	650 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648 g	436 g	14,9 x 4,9 x 12,6 cm	24,5 x 6,8 x 13,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Uhr- und Datumsanzeige

Einstellbarer Weckrhythmus

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Favoritenspeicher (2 für DAB+ und 2 für UKW)

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 2

Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

DISPLAY

Typ: LCD

Größe: 4,5 Zoll

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Dänisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung