



DIGITRADIO 301 IR

DAB+/UKW/Internet-Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049963	schwarz	0000/4996	1,54 kg	1 kg	20,7 x 12,3 x 11,2 cm	26,6 x 22,2 x 18 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Integrierte WLAN-Konnektivität

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DISPLAY

Größe: 2,3 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: LCD

RadioVIS: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: WMA, AAC, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Audiostreaming (UPnP): Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 301 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung