



TECHNIRADIO 2

Portables DAB+/UKW-Radio

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| schwarz/rot | 4019588249653 | 0002/4965 | 442 g | 278 g | 17 x 10,1 x 4,5 cm | 22,5 x 11,2 x 7,2 cm |
| | 4019588149656 | | | | | |
| schwarz/silber | 4019588049659 | 0000/4965 | 442 g | 278 g | 17 x 10,1 x 4,5 cm | 22,5 x 11,2 x 7,2 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Automatischer Sendersuchlauf

LCD-Display mit Beleuchtung

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,65 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 2, Steckernetzteil,
Bedienungsanleitung