



## Zwischenstecker 3

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588095144	0000/9514	188 g	106 g	5 x 7,5 x 7,5 cm	9 x 8,5 x 13 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Z-Wave™ Zwischenstecker (868,42 MHz)
- Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion
- Schaltleistung max. 13A (max. 2990W bei 230V) - Überlastgeschützt
- Manuelle Bedienung über Taste am Gerät möglich
- Erfassung des Energieverbrauchs

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868,4 MHz

Repeater-Funktion: Ja

### SENSORIK

Maximale Belastung: 3.000 W

Schaltleistung: max. 13 A (überlastgeschützt)

Leistungsmessung: 1 Watt Auflösung

**STROMVERSORGUNG**

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

**LIEFERUMFANG**

Zwischenstecker 3, Bedienungsanleitung