



## Transita 115

DAB+/UKW-Uhrenradio

VPE Karton	VPE Palette	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
8	32	4019588783911	weiß	78-3009-01	756 g	458 g	19 x 6,5 x 12,5 cm	26,8 x 9,5 x 16,5 cm
8	32	4019588783904	anthrazit	78-3009-00	756 g	458 g	19 x 6,5 x 12,5 cm	26,8 x 9,5 x 16,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Radio mit Favoritenspeicher für je 10 DAB+ und UKW Sender und Weckfunktion
- DAB+ Radio mit Uhr- und Datumsanzeige, sowie zwei einstellbaren Wecktimern. Das Wecken ist über Radio- oder Signalton möglich
- Einstellbarer Weck-Rhythmus (täglich, werktags, Wochenende) mit Snooze und Sleep Funktion, die Wecklautstärke kann gewählt werden, sie steigt langsam an
- Großes OLED-Display mit Beleuchtung, neben Kanal und weiteren Programminformationen können Sie auf dem integrierten Display auch die Uhrzeit anzeigen lassen

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

abmasse\_portabel: Nein

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurffantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Programmspeicher Favoriten UKW: 10

<b>DISPLAY</b>
Typ: OLED
Dimmbar: Ja

<b>STROMVERSORGUNG</b>
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 6 V / 500 mA

<b>LIEFERUMFANG</b>
Transita 115, Netzteil, Bedienungsanleitung