



## DIGIT HD8+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf eine externe Festplatte und vielfältigen Multimedia-Funktionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588147515	silber	0001/4751	1,8 kg	1,6 kg	31 x 6 x 21 cm	44 x 7 x 23 cm
4019588047518	schwarz	0000/4751	1,8 kg	1,6 kg	31 x 6 x 21 cm	44 x 7 x 23 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Tuner
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVReady)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)
- Netzwerk- und USB-Schnittstelle
- Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD, CF und MMC sowie Memory-Stick)

### LNB-STEUERUNG

Horizontal: 18 V
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel
Router
Bandumschaltung: 22 kHz
Vertikal: 14 V

### BILD

Standbild: Ja
Zoom: Ja
HD: Ja
576i: Ja
720p: Ja
1080i: Ja
SD: Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1
SIM-Kartenleser: Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
YUV (out): 1
Scart: 2
Video Cinch (out): 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in): 1
SD-Kartenleser: Ja

### EMPFANGSBEREIT

HD+: Ja
Conax: Ja
Nagravision: Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja
Nagravision: Ja
CI+: Ja

### TUNER

Tuner-Typ: HDTV-Tuner
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja

**TUNER - SAT**

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.

Anpassung)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (8PSK),  
10...30Mbaud/s (QPSK)

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

**TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE**

AUTOINSTALL: Ja

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

**SONSTIGE FEATURES**

Programmspeicher Gesamt: 5.000

**STROMVERSORGUNG**

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 180 ... 250 V

Netzteil: intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Energiewerte LED: < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-  
Zustand: < 25 W

**LIEFERUMFANG**

DIGIT HD8+, HD+ Karte (inkl. 1 Jahr  
kostenfreie Freischaltung),  
Netzkabel, HDMI-Kabel, Komfort-  
Fernbedienung inkl. Batterien,  
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

**Testurteile DIGIT HD8+**