

MultyMedia TS 1 e

Digitaler Multifunktions-Receiver für DigitalSat und DVB-T

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|--------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 4019588316812 | silber | 0031/4681 | 1,2 kg | 500 g | 28,5 x 3,7 x 13 cm | 38,5 x 5,5 x 19,5 cm |

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Horizontal: 18 V

Vertikal: 14 V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel

Router

BILD

SD: Ja

ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI): 1

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

RS-232: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat & DVB-T-Tuner

Empfang von: SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: Shaped QPSK

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Demodulation: QPSK, 16/64 QAM

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern

Nennspannung: 12 ... 13,5 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 18,5 W

LIEFERUMFANG

MultyMedia TS 1 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung

Testurteile MultyMedia TS 1 e



Note: Gut | Preis- /
Leistungssieger
SATVISION (07/2007)