



GIGASWITCH 9/8 G2

Multischalter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588012455	Blau/Gelb	0001/3245	858 g	858 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm
4019588032453	Blau/Gelb	0000/3245	1,1 kg	400 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden

Top-Ausstattung: Stromsparschaltung

Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Für 2 Quatro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 35 dB

Stämme: 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 8

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 15 V DC

Netzteil: extern

LIEFERUMFANG

GigaSwitch 9/8 G2, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile GIGASWITCH 9/8 G2



Testsieger
SAT Empfang Testsieger
(01/2011)

SAT Empfang (01/2011)