



DIGITRADIO 52

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Wireless-Charging-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039148	Anthrazit	0000/3914	920 g	608 g	16 x 7 x 13 cm	23 x 8,2 x 14,5 cm
4019588139145	Weiß	0001/3914	920 g	608 g	16 x 7 x 13 cm	23 x 8,2 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio • UKW-Radio (mit RDS und PLL) • Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
- Uhr- und Datumsanzeige • Zwei Radiowecktimer möglich • Wecken mit Radiosender oder Signalton
- Einstellbarer Weckrhythmus • Snooze- und Sleep-Funktion • Großes LCD-Display mit Beleuchtung
- Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja
Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja
Wecktimer: Ja
Sleepimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Typ: LCD
Größe: 4,7 Zoll
Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja
Wireless charging: Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 5,5 V / 2000 mA
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme
Standbybetrieb: 0,75 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52, Netzteil, Bedienungsanleitung
--

Testurteile DIGITRADIO 52



Preis-/Leistungssieger: gut (83,3%)

SATVISION 4/2019



Energiesparsieger
SATVISION 4/2019