



## DigiPal 2 e

DVB-T Receiver zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen sowie automatischen Software-Updates via Antenne

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588314924	silber	0031/4920	900 g	400 g	21 x 3,6 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

„SiehFern INFO“: Kostenloser elektronischer Komfort-Programminformationsdienst (ePID)

AutoInstall und TechniMatic

### BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

SD: Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Scart: 2

RS-232: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

### TUNER

Tuner-Typ: DVB-T

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: SD (MPEG-2)

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

### TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Übertragungsmodus: 2k/8k

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0,03 A

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Griechisch, Deutsch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4 W

### LIEFERUMFANG

DigiPal 2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte