



# TECHNIRADIO 4 IR

DAB+/UKW/Internet-Designradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039278	Schwarz/Silber	0000/3927	1,05 kg	675 g	21 x 13 x 9 cm	28 x 18 x 12 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
TFT-Farbdisplay (2,4")	Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung	Uhr- und Datumsanzeige
Zwei Radiowecktimer möglich	Snooze- und Sleep-Funktion	Favoritenspeicher (40 für DAB+, 40 für UKW und 40 für Internetradio)
Steuerung per App		

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
 Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz  
 UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz  
 Internetradio: Ja  
 Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)  
 Mono-Lautsprecher: Ja  
 Equalizer: Ja

## ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 40

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

## DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

App-Steuerung: OKTIV

## WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: 5V / 2.000mA

Netzteilart: extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,95 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,2 W

## LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 4 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung