



TECHNIRADIO 8

Portables DAB+/UKW-Stereoradio mit Sprachansagen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039308	Schwarz/Silber	0000/3930	1,37 kg	900 g	26 x 21,1 x 10 cm	33 x 21,5 x 13 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (3 DAB+/3 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung

Uhr- und Datumsanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

Sprachansagen (Hauptfunktionen und gedrückte Tasten werden per Sprache angesagt)

Einstellbarer Equalizer

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 6 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 3 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 3

Programmspeicher Favoriten DAB+: 3

DISPLAY

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Niederländisch, Norwegisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 4 x AA

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 1.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 8, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung