

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB

Einkabel-LNB für 8 Teilnehmer und 6 zusätzliche Legacy-Ausgängen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
grau	4019588109865	0010/8986	470 g	416 g	13,5 x 14,5 x 6 cm	15 x 17 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar
- 6 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar
- SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 1,5 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- DiSEqC: EN50494
- Vertikal: 11 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 20 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle: 8
- Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 14

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 14 ; 8x SCR, 6x Legacy

Feedaufnahme: Für SATMAN

Skew: -20 ... 20 °

Impedanz: 75 Ω

Anschluss-Typ: F-Buchse

Verstärkung: 55 dB

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 0,8 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: 250 mA

LIEFERUMFANG

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB