



## TECHNIRADIO 40

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588029408	0000/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm
rot	4019588229402	0002/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Radiowecker: Einstellbarer Weck-Rhythmus (täglich, werktags, Wochenende) mit Snooze und Sleep Funktion - Wecklautstärke kann gewählt werden, sie steigt langsam an
- Favoritenspeicher: Jeweils 10 Sender lassen sich sowohl für den DAB Empfang, als auch für den klassischen UKW Radioempfang abspeichern. Somit ist der Lieblingssender immer abrufbereit
- Hochwertiges LCD-Display: Auf dem integrierten Bildschirm des Radioweckers werden neben Uhrzeit auch Sendernamen und Programminformationen angezeigt. Das Display lässt sich zudem dimmen. Umgebungstemperatur: 5°C - 35°C
- USB-Ladefunktion: Das kompakte DAB Radio hat zudem einen USB Anschluss mit Ladefunktion. Perfekt geeignet für Ihr Schlafzimmer, Büro oder auch das Kinderzimmer

**SONSTIGES**

abmasse\_portabel: Nein

abmasse\_stationaer: Ja

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB**

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

**RADIOTYP**

Stationäres Radio: Ja

**RADIO/EMPFANG**

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

**LAUTSPRECHER**

Systemleistung: 1,2 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

**ANSCHLÜSSE**

USB: 1

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja (via DAB+)

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

**DISPLAY**

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

**FUNKTIONEN**

USB Ladefunktion: Ja (5 V / 1 A)

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: 5 V / 1.500 mA

Netzteilart: Extern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme

Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-

Zustand: 4,5 W

**LIEFERUMFANG**

TECHNIRADIO 40, Netzteil, Bedienungsanleitung