



TECHNIRADIO 40

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029408	schwarz	0000/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm
4019588229402	rot	0002/2940	569 g	288 g	11 x 10,5 x 9 cm	19,4 x 15 x 12,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)
Uhr- und Datumsanzeige	Zwei Radiowecktimer möglich	Wecken mit Radiosender oder Signalton
Einstellbarer Weckrhythmus	Snooze- und Sleep-Funktion	Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit
USB-Charging		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
 Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
 UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
 Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,2 W (RMS)
 Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
Stromausfall: Ja (via DAB+)

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

DISPLAY

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja (5 V / 1 A)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,
Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch,
Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: 5 V / 1.500 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4,5 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 40, Netzteil, Bedienungsanleitung