

SATMAN 65 PLUS mit 40 mm Quattro-Switch-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588489059	gelb mit Smiley	2565/4890	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588489004	beige	2065/4890	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588489707	polarweiß	2765/4890	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588489042	Ziegelrot	2465/4890	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588489035	Schiefergrau	2365/4890	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 4

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,65 m

F/D: 0,69

G/T: 14,5 dBk

Offsetwinkel: 27 °

Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: 40mm Adapter

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, 40mm LNB-Halteschelle SATMAN, Universal-Quattro-Switch-LNB, Schrauben, Montageanleitung