



## TECHNIRADIO 5 IR BT MDR SACHSEN Edition

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588239296	grün/weiß	0002/3929

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Internetradio via WiFi

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Direktwahltaste für MDR SACHSEN & MDR SCHLAGERWELT via DAB+

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung: 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

## ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

## DIREKTWAHLTASTE

MDR Sachsen: Ja

## DISPLAY

Typ: TFT-Farbdisplay

Größe: 2,4 Zoll

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

## WLAN

WLAN: 802.11 b/g/n

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Polnisch, Italienisch, Niederländisch,  
Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

## STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 8 V / 2.000 mA

Netzteilart: extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver  
Netzwerkverbindung: 1,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem  
Zustand: 0 W

## LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 5 IR BT, Netzteil,  
Bedienungsanleitung