



Smart Home Rollladenschalter-Einsatz, GIRA 55

Kompatibel zu Gira-Schalterprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588194960	hellgrau	0100/9496	130 g	70 g	7 x 7 x 4,5 cm	11,5 x 10,5 x 5,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT
- Erfassung des Energieverbrauchs
- Elektronischer Überlastschutz
- Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen
- Integrierte Szenensteuerung
- Kompatibel zu Gira Schalterprogrammen
- Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur: -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Security S2: Ja

SmartStart: Ja

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

Repeater-Funktion: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz ± 10 %

Nennspannung: 230 V ± 10 %

Nennleistung: 400 W

Stromverbrauch: < 2 mA (ohne Last)

LIEFERUMFANG

Rollladenschalter-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben