


# TECHNITENNE 70 mit Quattro-Switch-LNB

Satellitenschüssel aus Stahl mit 70 cm Durchmesser, inkl. LNB

| Farbe | EAN | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| anthrazit | 4019588378988 | 1370/8980 |
| lichtgrau | 4019588708983 | 1070/8980 |

| LOKAL OSCILLATOR |
|---|
| Low-Band: 9,75 GHz |
| High-Band: 10,6 GHz |
| Genauigkeit: ± 1 MHz |
| Temperaturdrift: ± 1 MHz |
| Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz |

| LNB-STEUERUNG |
|---|
| Vertikal: 10,5 ... 14 V |
| Horizontal: 16 ... 19,5 V |
| Bandumschaltung: 22 kHz |

| ALLGEMEINE MERKMALE |
|---|
| Material: Stahl |
| Materialstärke: 0,5 mm |
| Beschichtung: lackiert |

| AUSGANGSFREQUENZBEREICH |
|---|
| Low-Band: 950 ... 1.950 MHz |
| High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz |

| EINGANGSFREQUENZBEREICH |
|---|
| Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz |
| High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz |

| GEEIGNET FÜR |
|---|
| Anzahl Orbitpositionen: 1 |
| Anzahl Teilnehmer: 4 |

| TECHNISCHE DATEN |
| --- |
| Nennmaß: 0,63 m |
| F/D: 0,49 |
| G/T: 14,7 dBk |
| Gewinn: 36,5 dBi @12,75GHz |
| Offsetwinkel: 27,77 ° |
| Mast Ø: 32 ... 50 mm |
| Feedaufnahme: 40 mm |
| Ausgänge: 4 |
| Anschluss-Typ: F-Buchse |
| Impedanz: 75 Ω |
| Verstärkung: 55 ... 67 dB (LNB) |

| LIEFERUMFANG |
| --- |
| TECHNITENNE 70, Universal-Quattro-Switch-LNB, Montageanleitung |