



## DIGITRADIO FLEX 2

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588039728	0000/3972	406 g	268 g	8,2 x 15 x 8 cm	17,8 x 9,5 x 12 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Einfache Inbetriebnahme: Das Steckdosenradio wird direkt an der Steckdose angeschlossen, das ist platzsparend und sieht schick aus
- Digitalradio mit je 10 Favoritenspeichern für den DAB+ Empfang und klassischen UKW Radioempfang und Bluetooth-Schnittstelle
- Praktisch für den Einsatz im Schlafzimmer: Das Radio ist mit Wecker- und Schlummerfunktion ausgestattet
- Immer Bestens informiert: Auf dem gut lesbaren TFT-Farbdisplay finden alle wichtigen Informationen Platz
- Lieferumfang: TechniSat DIGITRADIO FLEX 2, Bedienungsanleitung, Produktmaße (BxHxT): 8,3 x 14,6 x 7,9 cm

### SONSTIGES

abmasse\_stationaer: Ja

abmasse\_portabel: Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

Unterputzradio: Ja

**RADIO/EMPFANG**

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

**LAUTSPRECHER**

Systemleistung: 1,5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

Equalizer (vordefiniert): Ja

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

**BLUETOOTH VERSION & PROFILE**

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

**DISPLAY**

Größe: 2,4 Zoll

**NETZWERK & KOMMUNIKATION**

Bluetooth: Ja

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Spanisch

**STREAMING**

Bluetooth Audiostreaming: Ja

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7 W max.

**LIEFERUMFANG**

DIGITRADIO FLEX 2, Bedienungsanleitung