



DIGITRADIO 1990 Bibi & Tina Edition

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588409521	blau	0040/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Beleuchtetes LC-Display

MP3-CD-Player

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Charging/Playback

Netz- und Batteriebetrieb

Praktischer Tragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher: Ja

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1,5 W

Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

DISPLAY

Typ: LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb: Ja

Batterietyp: 6 x R14/C

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung