



## TECHNISMART Startpaket

Paket mit Zentraleinheit, Bewegungsmelder, Tür- / Fensterkontakt und Fernbedienung, erweiterbar mit weiteren Geräten

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588105607	0100/9560	800 g	538 g	14,5 x 14,5 x 3,4 cm	20 x 15 x 9 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Alarmsystem für ein sicheres Zuhause: Die Basis des Systems ist die Zentraleinheit, sie wird via LAN oder WLAN in das Heimnetzwerk eingebunden. Das System funktioniert dank Backup Akku für bis zu 8 Stunden auch ohne Strom und Internet
- Die Zentraleinheit ist in der Lage kabellos mit TECHNISMART Geräten zu kommunizieren sowie diese zu steuern. Die integrierte Alarmsirene mit 100 dB alarmiert die Bewohner des Hauses und das laute Alarmgeräusch soll ungebetene Gäste verschrecken
- Leichte Installation: Der Tür-/Fensterkontakt wird kabellos per Batterie betrieben. Zur Montage wird kein Installateur benötigt. Alle Teile der Alarmanlage können schnell und bequem selbst installiert werden / Bis zu 200 Komponenten einbindbar
- Für mehr Sicherheit: Der Bewegungsmelder besitzt einen Sichtwinkel von 100 Grad mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern. Er reagiert auf Bewegungen und löst Alarm aus / Push Benachrichtigungen aus der App, Optionale SMS Benachrichtigungen via GSM

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C

### SIM-KARTE

micro SIM: Ja (optional) GSM  
850/900/1800/1900MHz

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

USB: 1

DC IN: 1

### BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja

Smartphone: Ja

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2 LE

### CHIPSET

Prozessor: ARM Cortex-A7

## FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: RF (ISM-Band)

Reichweite Innen: max. 50 m

(umgebungsabhängig)

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Übertragungsfrequenz: 433,05 ... 434,79 MHz

(Sendeleistung <10 mW / 10dBm)

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja 4.1 LE

## WLAN

WLAN: Ja (802.11 b/g/n)

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

Status LED: Ja

## STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit: Bis zu 8 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 5 V / 2.000 mA

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V /  
2.600 mAh / 9,62 Wh BL-53YH

Nennleistung: 3 W

Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline,  
AAA, Klasse III

Netzteilart: Extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme

Standbybetrieb mit aktiver

Netzwerkverbindung: 1,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-  
Zustand: 1,3 W

## LIEFERUMFANG

TECHNISMART Zentraleinheit,  
Netzteil (100 cm),  
Bedienungsanleitung,  
Netzwerkkabel (100 cm),  
Fernbedienung, Bewegungsmelder,  
Tür-/Fensterkontakt,  
Montagezubehör

## Testurteile TECHNISMART Startpaket



Praxistipp

TECHNIK ZU HAUSE.de

1/23

Testergebnis: sehr gut  
(1,0)

TECHNIK ZU HAUSE.de

1/23