

# TECHNISMART Startpaket

Paket mit Zentraleinheit, Bewegungsmelder, Tür- / Fensterkontakt und Fernbedienung, erweiterbar mit weiteren Geräten

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588105607 | weiß | 0100/9560 | 800 g | 538 g | 14,5 x 14,5 x 3,4 cm | 20 x 15 x 9 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- Zentraleinheit/Basis für TECHNISMART Alarmsystem
- Backup-Akku für bis zu 8 Stunden
- Einfachste Einbindung weiterer Komponenten
- 433,92 MHz Funktechnologie
- WLAN und Bluetooth integriert
- Zentraleinheit mit integrierte Alarmsirene mit 100 dB (10 cm)
- Bis zu 200 Komponenten einbindbar
- 256-Bit-AES-Verschlüsselung

## SIM-KARTE

micro SIM: Ja (optional) GSM 850/900/1800/1900MHz

## WLAN

WLAN: Ja (802.11 b/g/n)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2 LE

## CHIPSATZ

Prozessor: ARM Cortex-A7

## ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

USB: 1

DC IN: 1

| FUNKVERBINDUNG |
| --- |
| Funkkommunikation: RF (ISM-Band) |
| Reichweite Innen: max. 50 m (umgebungsabhängig) |
| Reichweite Außen: max. 100 m |
| Betriebsfrequenz: 433,92 MHz |
| Übertragungsfrequenz: 433,05 ... 434,79 MHz (Sendeleistung <10 mW / 10dBm) |

| NETZWERK & KOMMUNIKATION |
| --- |
| Bluetooth: Ja 4.1 LE |

| BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN |
| --- |
| Tablet PC: Ja |
| Smartphone: Ja |

| SONSTIGE FEATURES |
| --- |
| OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch |
| Status LED: Ja |

| LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| --- |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,1 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,3 W |

| STROMVERSORGUNG |
| --- |
| Akkulaufzeit (max.): Bis zu 8 h |
| Nennspannung: 230 V |
| Frequenz: 50 / 60 Hz |
| Netzteil: DC 5 V / 2.000 mA |
| Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V / 2.600 mAh / 9,62 Wh BL-53YH |
| Nennleistung: 3 W |
| Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III |
| Netzteilart: Extern |

| LIEFERUMFANG |
| --- |
| TECHNISMART Zentraleinheit, Netzteil (100 cm), Bedienungsanleitung, Netzwerkkabel (100 cm), Fernbedienung, Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Montagezubehör |

## Testurteile TECHNISMART Startpaket




Testergebnis: sehr gut (1,0)
TECHNIK ZU HAUSE.de
1/23




Praxistipp
TECHNIK ZU HAUSE.de
1/23