



## TECHNISMART Startpaket

Paket mit Zentraleinheit, Bewegungsmelder, Tür- / Fensterkontakt und Fernbedienung, erweiterbar mit weiteren Geräten

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588105607	weiß	0100/9560	800 g	538 g	14,5 x 14,5 x 3,4 cm	20 x 15 x 9 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Zentraleinheit/Basis für TECHNISMART Alarmsystem

Backup-Akku für bis zu 8 Stunden

Einfachste Einbindung weiterer Komponenten

433,92 MHz Funktechnologie

WLAN und Bluetooth integriert

Zentraleinheit mit integrierte Alarmsirene mit 100 dB (10 cm)

Bis zu 200 Komponenten einbindbar

Optionale SMS Benachrichtigungen via GSM (SIM Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

256-Bit-AES-Verschlüsselung

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C

### SIM-KARTE

micro SIM: Ja (optional) GSM  
850/900/1800/1900MHz

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

USB: 1

DC IN: 1

### BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja

Smartphone: Ja

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4,2 LE

### CHIPSATZ

Prozessor: ARM Cortex-A7

## FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: RF (ISM-Band)

Reichweite Innen: max. 50 m  
(umgebungsabhängig)

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Übertragungsfrequenz: 433,05 ... 434,79 MHz  
(Sendeleistung <10 mW / 10dBm)

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja 4.1 LE

## WLAN

WLAN: Ja (802.11 b/g/n)

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

Status LED: Ja

## STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit (max.): Bis zu 8 h

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Netzteil: DC 5 V / 2.000 mA

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V / 2.600 mAh /  
9,62 Wh BL-53YH

Nennleistung: 3 W

Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

Netzteilart: Extern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver  
Netzwerkverbindung: 1,1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1,3 W

## LIEFERUMFANG

TECHNISMART Zentraleinheit, Netzteil (100 cm), Bedienungsanleitung, Netzwerkkabel (100 cm), Fernbedienung, Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, Montagezubehör

## Testurteile TECHNISMART Startpaket



Testergebnis: sehr gut (1,0)  
TECHNIK ZU HAUSE.de  
1/23



Praxistipp  
TECHNIK ZU HAUSE.de  
1/23