



DIGITRADIO 50 SE

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem Display

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588139794	0001/3979	600 g	350 g	17 x 9,5 x 8 cm	23 x 10 x 9 cm
Schwarz	4019588039797	0000/3979	600 g	350 g	17 x 9,5 x 8 cm	23 x 10 x 9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Klassiker im Schlafzimmer: Kompaktes DAB+ / UKW Uhrenradio mit Favoritenspeicher für bis zu 20 Sender und zwei einstellbaren Weckzeiten, Wecken über Radio- oder Signalton möglich
- Vielseitiger Radioempfang: Die Wurfantenne ermöglicht einen flexiblen Empfang von UKW und rauschfreiem DAB+ Radio mit Hörgenuss über den 1,5 Watt Lautsprecher oder Kopfhörer
- Praktisch & Komfortabel: Großes, dimmbares, beleuchtetes LCD-Display mit separater Anzeige der Uhrzeit, einfaches Einstellen des Radios über drehbare Knöpfe auf der Gerätefront
- Einschlafen & Aufwachen: Einstellbarer Weckrhythmus (einmal, täglich, werktags, Wochenende) mit Snooze-Funktion und wählbarer Wecklautstärke, USB-Charging zum Aufladen von Endgeräten über das Radio

SONSTIGES

abmasse_portabel: Nein
abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1,5 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
USB: 1 (5V - 1A)

BEDIENUNG/KOMFORT	DISPLAY	FUNKTIONEN	
Uhr: Ja	Typ: LCD	USB Ladefunktion: Ja	
Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja	Größe: 4,7 Zoll		
Wecktimer: Ja	Dimmbar: Ja		
Sleeptimer: Ja			
Snooze-Funktion: Ja			
Programmspeicher Favoriten UKW: 10			
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10			
SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Slowenisch	Nennspannung: 230 V	Leistungsaufnahme	DIGITRADIO 50 SE, Netzteil (180 cm), Bedienungsanleitung
	Frequenz: 50 Hz	Standbybetrieb: 0,44 W	
	Netzteil: DC 5,5 V / 2.000 mA	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W	
	Netzteilart: Extern		