



DIGITRADIO 143 CD (V3)

Hi-Fi-Komponente für den Empfang von DAB+, mit Streamingfunktionen und CD-Player

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Schwarz | 4019588039896 | 0000/3989 | 3,4 kg | 2,63 kg | 43,5 x 7,5 x 29 cm | 50,5 x 13,25 x 34 cm |
| Silber | 4019588139893 | 0001/3989 | 3,4 kg | 2,63 kg | 43,5 x 7,5 x 29 cm | 50,5 x 13,25 x 34 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

- Tuner ohne integrierte Lautsprecher, zum Nachrüsten einer Stereoanlage mit DAB+/DAB, UKW, Internetradio und vielen Streaming-Möglichkeiten - sogar CDs und MP3-Dateien können abgespielt werden
- Mit einer Breite von 43,5 cm passt der digitale Hi-Fi Baustein perfekt zu vielen Systemen; Die Steuerung ist am Gerät, mit der Fernbedienung oder über das Handy mit der UNDOK- sowie OKTIV App möglich
- Der HiFi Radio Receiver ermöglicht Musikstreaming im Heimnetzwerk und Bluetooth Audio-Empfang - Weckfunktion, Uhr sowie das dimmbare 3,2 Zoll Farb-Display runden den Funktionsumfang des Empfängers ab
- Anschluss-Vielfalt: USB, Audio-Ausgang & Eingang analog L/R, Chinch, optischer & koaxialer Digitalausgang, Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinke), Anschluss für externe Antenne (F-Buchse)

SONSTIGES

abmasse_portabel: Nein

abmasse_stationaer: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Radioadapter: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne (wechselbar)

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja

Audio-Eingang analog (RCA): Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse): 1

USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten Internetradio: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

| | | |
|--|--|---|
| BLUETOOTH VERSION & PROFILE <div>Bluetooth-Version: 4,2</div> <div>AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja</div> <div>A2DP (Streaming von Audiodaten): ja</div> | DISPLAY <div>Typ: TFT-Farbdisplay</div> <div>Größe: 3,2 Zoll</div> <div>Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel</div> <div>Dimmbar: Ja</div> <div>RadioVIS: Ja</div> | FUNKTIONEN <div>MP3 Wiedergabe über USB: Ja</div> <div>USB Ladefunktion: Ja</div> <div>CD Player mit MP3: Ja</div> |
| NETZWERK & KOMMUNIKATION <div>Bluetooth: Ja</div> <div>App-Steuerung: OKTIV</div> | WLAN <div>WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)</div> | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS <div>Audio-Formate: AAC, MP3</div> |
| SONSTIGE FEATURES <div>OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch</div> | STREAMING <div>Bluetooth Audiostreaming: Ja</div> <div>Spotify Free: Ja</div> | STROMVERSORGUNG <div>Nennspannung: 230 V</div> <div>Frequenz: 50 Hz</div> <div>Netzteilart: Intern</div> |
| LEISTUNG/ENERGIEWERTE <div>Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,73 W</div> <div>Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,7 W</div> <div>Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15 W</div> | LIEFERUMFANG <div>DIGITRADIO 143 CD (V3), Wurfantenne, Fernbedienung, Bedienungsanleitung</div> | |