



## TECHNISMART RFID Keypad

Zahlenpad für das Deaktivieren oder Scharfschalten des TECHNISMART Alarmierungssystems

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588095649	0000/9564	300 g	180 g	9 x 14,5 x 2,5 cm	9,5 x 15 x 6 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das TECHNISMART-Alarmsystem: Zur Nutzung des RFID Keypads werden die TECHNISMART Zentraleinheit sowie die kostenfreie TECHNISMART App (iOS) benötigt
- Das externe Bedienfeld dient zum Deaktivieren oder Scharfstellen des Alarmierungssystems. Alternativ zur Code-Eingabe am Zahlenpad ist die Autorisierung auch über RFID Tag (optional erhältlich) möglich.
- Akku oder Netzteil: Die Stromversorgung kann wahlweise kabellos via Akku (Ladung reicht für ca. 6 Monate) oder mit Dauerstrom via Netzteil erfolgen. Das Keypad für den Innenbereich lässt sich ganz leicht mit Schrauben an der Wand befestigen.
- Intuitive Bedienung und einfache Einrichtung: Die Integration des Tastenfeldes in das TECHNISMART Alarmierungssystem erfolgt über einen sehr einfachen QR-Code-Scan in der kostenfreien TECHNISMART App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN	
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Tablet PC: Ja	
Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C	DC IN: 1	Smartphone: Ja	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	FUNKVERBINDUNG	NETZWERK & KOMMUNIKATION	
Bluetooth-Version: 5	Funkkommunikation: RF (ISM-Band)	Bluetooth: Ja 4.1 LE	
	Reichweite Innen: max. 30 m		
	Reichweite Außen: max. 100 m		
	Betriebsfrequenz: 433,92 MHz		
WLAN	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
WLAN: Ja (802.11ac)	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch	Akkulaufzeit: Bis zu 6 Monate	RFID Keypad, Netzteil (150 cm), Montagezubehör
		Nennspannung: 230 V	
		Frequenz: 50 / 60 Hz	
		Netzteil: 5V - 1A	
		Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V / 800 mAh / 2,96 Wh BL-5B	
		Nennleistung: 3 W	
		Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III	
		Netzteilart: extern	