

DIGITRADIO 574 IR

Stereo-Internetradio mit DAB+, Bluetooth, App-Steuerung und großem 4"-Farbdisplay

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588129511	0001/2951	2,69 kg	1,87 kg	31 x 13,5 x 17 cm	41 x 18 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- Audiostreaming (Bluetooth)
- 4" TFT-Farbdisplay
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Steuerung per App
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Internetradio: Ja
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 10 W (RMS)
- Stereo-Lautsprecher: Ja
- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W
- Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1
- USB: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Snooze-Funktion: Ja
- Fernbedienung: Ja
- Programmspeicher Favoriten Internetradio: 20
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 4,2
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY
Typ: TFT-Farbdisplay
Größe: 4 Zoll
Dimmbar: Ja
Slide-Show / catSLS: Ja
RadioVIS: Ja

FUNKTIONEN
MP3 Wiedergabe über USB: Ja
USB Ladefunktion: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja
App-Steuerung: OKTIV

WLAN
WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band)

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Multilingual

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 9 V / 3.000 mA
Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,89 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,89 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 27 W
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 574 IR, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 574 IR



Sehr gut, 92%
SATVISION 07/2023